



## LJUDSYSTEM FÖR BUSS



VideoBus individuella digitala ljudsystem finns med 8 kanaler i stereo eller 16 kanaler i mono.

Systemet består av en TRANSMITTER med ingångar för olika ljudkällor. Den omvandlar ljudkanalerna till en FM signal som skickas via en koaxialkabel till en SPLITTER som i sin tur fördelar signalen till två kanalväljare. Kanalväljaren delar upp signalen igen och via den inbyggda knappsetsen kan man välja önskad ljudkälla att lyssna på i hörluren. Transmittern har 4 koaxialutgångar där upp till 25 kanalväljare kan anslutas på varje utgång, vilket ger möjlighet att ansluta kanalväljare för totalt 100 platser. Varje koaxialutgång med kanalväljare måste avslutas med en "END OF LINE" adapter sist i kedjan.

Kanalväljaren i metall är extremt stryktåligt och har designats för att motstå vandalism. Knappsetsen är bakgrundsbelyst för användning i mörker och en LED display visar numret på vald kanal. Volymkontrollen har 64 nivåer. Kretskorten är konstruerade för hårda miljöer och kan motstå normala fordonsvibrationer, temperaturskillnader, fukt, o.s.v.

Mikrofoningången på transmittern har alltid prioritet över de andra ljudkällorna.

### **Transmitter 8390349**

Antal kanaler: 8 stereo eller 16 mono  
Drivspänning: 18-32V  
Strömförbrukning standby: 230mA  
Strömförbrukning drift: 10A  
Storlek: 50x220x150mm

### **Kanalväljare 8390348**

Antal kanaler: 8 stereo  
Drivspänning: 18-32V  
Strömförbrukning standby: 4 mA  
Strömförbrukning drift: 4 mA till 60 mA  
Storlek: 85x35x30mm

### **Kanalväljare 8390356**

Antal kanaler: 16 mono  
Övrigt samma som 8390348 ovan.

### **Splitter 8390028**

Anslutning: BNC 50 ohm  
Storlek: 75x65x25mm

### **End of line adapter 8390027**

Anslutning: BNC 50 ohm  
Storlek: 75x65x25mm

### **Kabel splitter/kanalväljare 8320400**

Längd: 1,5m standard

### **Kabel splitter/splitter 8320392**

Längd: 2m standard

